

Матричный коммутатор NV-MTX328



Описание

- 32 сквозных видеовхода
- 8 видеовыходов на монитор с функцией экранного меню
- Возможность соединения до 32-х устройств (камеры, регистраторы) через интерфейс RS-485 и RS-422/RS-485
- Возможность подключения до 8 клавиатур (NV-KBD70) через интерфейс RS-485 для управления другими коммутаторами, камерами и регистраторами
- Возможность построения системы, способной контролировать до 512 телекамер и до 128 видеомониторов при параллельном соединении
- Возможность построения системы, способной контролировать до 128 телекамер и до 8 видеомониторов по схеме ГЛАВНЫЙ-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
- 16 входов и 2 выхода тревоги
- Автоматизация процесса управления - активация согласно запрограммированному расписанию: 80 последовательных переключений, 80 команд, 80 макрокоманд
- Встроенная дополнительная батарея для системных часов
- Удобное многоязычное меню
- Электропитание: DC 12 В (блок питания AC 100 ~ 240 В/DC 12 В в комплекте)

Характеристика	Параметры
Входы видео	32 x BNC, сквозные
Выходы видео	8 x BNC
Входы тревоги	16
Выходы тревоги	1 релейный, 1 выход TTL/CMOS
Построение системы	макс. 512x128 при параллельном соединении 16-ти коммутаторов, макс. 128x8 при соединении 5-ти коммутаторов по схеме ГЛАВНЫЙ-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
Функции	80 последовательных переключений, 80 команд, 80 макрокоманд
Программируемое расписание	80 заранее запрограммированных в расписании туров
Внешние порты	3 x RS-485 для подключения клавиатуры NV-KBD70 или регистраторов NOVUS® 1 x RS-422/RS-485 для подключения камер 1 x RS-232 для подключения PC
Уровни доступа	доступ к установкам меню при введении пароля
Электропитание	DC 12 В (блок питания AC 100 ~ 240 В/DC 12 В в комплекте)
Потребляемая мощность	12 Вт
Рабочие температуры	0°C ~ 50°C
Размеры (мм)	432 (Ш) x 88 (В) x 310 (Г)
Вес	4,2 кг